

SPAUN SMS 5803 NF



Satelitski prijemnik Strong sa usb,scart

Ocjena:Nije još ocijenjeno

Cijena

Cijena: 252,17 €

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis

Kompakt-Multischalter mit integriertem Schaltnetzteil mit niedrigem Stromverbrauch für 8 Teilnehmer.

- Eingänge: 4 SAT + 1 Terrestrik
- Ausgänge: 8
- Standby Funktion: sowohl die SAT-ZF-Verstärker als auch die LNB-Spannung sind nur dann aktiv, wenn mindestens ein Benutzer eine Stromversorgungsspannung an den Multischalter sendet
- LNB Spannungsversorgung: 12/18 V, 22 kHz ermöglicht die Verwendung von QUATTRO oder QUAD LNB
- Synchronregler zur Angleichung des Pegels für Low- und High- Band
- Pegelsteller für Terrestrik **Art.**

		SMS 5603 NF	SMS 5803 NF	SMS 51203 NF
Eingänge			4 SAT + 1 Terrestrik	
Ausgänge		6	8	12
Verstärkung	SAT 950 ... 2150 MHz	7 ... 14 dB	5,5 ... 12 dB	4 ... 10 dB
Regelbereich	Terr. 85 ... 862 MHz	10 ... 12 dB	11 ... 12 dB	9 ... 11 dB
	SAT 950 ... 2150 MHz		0 ... -12 dB pro Band	
Maximaler Ausgangspegel	Terr. 85 ... 862 MHz		0 ... -12 dB	
	SAT 950 ... 2150 MHz	108 dBµV	108 dBµV	106 dBµV
Selektion	Terr. 85 ... 862 MHz	93 dBµV	93 dBµV	90 dBµV
	SAT / Terr.		> 45 dB	
Entkopplung	Terr. / SAT		> 40 dB	
	Schaltisolation		> 35 dB	
	Ausgang / Ausgang		VHF > 36 dB / UHF > 32 dB / SAT > 35 dB	
Anschlüsse			F - Buchse	
Stromversorgung			100 ... 240 V AC	
Leistungsaufnahme inkl. LNB Last mit 350 mA			< 10 W	
LNB Speisespannung			Standby < 5 W	
			12 / 18 V, 22 kHz / max. 500 mA	
			wählbar	
Betriebstemperatur			-20°C ... +50°C	
Abmessungen BxHxT		240 x 130 x 56 mm	260 x 130 x 56 mm	300 x 130 x 56 mm

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.